



Rozdzielnie modułowe JEDNOSZYNOWE

RZ PLUS

Warszawa

DANE TECHNICZNE

wydanie 10RZp

seria [2023]

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnie modułowe RZ+ są rozdzielnicami elektrycznymi, natynkowymi, z jedną szyną montażową 35mm. Mieszczą urządzenia o szerokości do 8 lub 18 modułów na szynie. W cenie rozdzielni zawarty jest zryczałtowany koszt montażu wewnątrz rozdzielni urządzeń produkcji GAZEX, koszt standardowego okablowania wewnętrznego oraz wyłącznik zasilania.

Ich stosowanie szczególnie polecane jest w przypadku Klientów oczekujących błyskawicznego montażu i szybkiego uruchomienia elementów Cyfrowych Systemów Detekcji Gazów (CSDG) lub innych systemów detekcji z rozbudowanymi funkcjami sterowniczymi.



RZ8+



RZ18+

CECHY

- obudowa natynkowa szczelna (IP65), odporna na UV, z przezroczystą, uchylną pokrywą;
- jedna szyna montażowa standardu TS35, o szerokości 8 lub 18 modułów;
- pojemność maksymalna szyn montażowych:
RZ8 plus = 8 modułów, RZ18 plus = 18 modułów,
- RZ18 plus - możliwość montażu szyn na różnych głębokościach (np. do montażu większej ilości przekaźników RM1P6/... o szerokości 1/3 mod.);
- przepusty kablowe gumowe (w ilości standardowej lub opcjonalnie: stosownie do typu i ilości zamontowanych urządzeń);
- montaż i okablowanie standardowe wszystkich wewnętrznych urządzeń – wliczone w cenę rozdzielni;
- wyłącznik instalacyjny dwubiegunowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	RZ8 PLUS	RZ18 PLUS
Ilość szyn montażowych 35 mm	1	1
Maksymalna pojemność na szynach montażowych	8 modułów 17,5 mm	18 modułów 17,5 mm
Przepusty kablowe (standardowo)*	gumowe, membranowe, montowane na ścianie dolnej	
M16 (przewody $\varnothing 5 \div 9 \text{ mm}$)	2 szt.	2 szt.
M20 (przewody $\varnothing 8 \div 13 \text{ mm}$)	2 szt.	4 szt.
Temperatura pracy (obudowy)	-25 °C do +60 °C	-25 °C do +60 °C
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm] (z przepustami gumowymi)	ok. 200 x 200 x 120	ok. 270 x 430 x 155
Waga (bez wyposażenia)	ok. 0,8 kg	ok. 1,7 kg
Obudowa	ASA (akrylonitryl/styren/akryloester), pokrywa: PC (poliwęglan); IP65; klasa IK08	

* - ilość przepustów i ich rozkład na poszczególnych ściankach może być przedmiotem osobnych ustaleń – wykonanie niestandardowe



PRODUCENT:
GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl



PRODUKT POLSKI

©gazex '2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione.
Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz BEZPIECZNIEJ !!!

©gazex

TYP	Szerokość montażowa [mod]	Funkcja elementu w systemie	Napięcie robocze (wyjściowe)	Uwagi
MDD-256/T	6 (106 mm)	Moduł nadzorczy do CSDG (Cyfrowy System Detekcji Gazów)	24V	
MDD-L32/T	6 (106 mm)	Dodatkowy - wizualizacja stanu detektorów w CSDG	24V	
MDD-R4/T	6 (106 mm)	Dodatkowy – dodatkowe wyjścia sterujące w CSDG	24V	
MDD-C32/T	6 (106 mm)	Dodatkowy - wyjścia sterujące OC dla każdego detektora w CSDG	24V	
MDD-1/T	6 (106 mm)	Przyłączeniowy - podłączanie DEX, DG do CSDG	24V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MDD-1x/T	2 (35 mm)	Przyłączeniowy - podłączanie DEX, DG do CSDG	24V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MDP-1.A/T	6 (106 mm)	Moduł pomiarowy 1-wejściowy	12V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MD-1.A/T	4 (68 mm)	Moduł progowy 1-wejściowy	12V	z DEX/F, DG/F, DG.EN
PU-15-12/T	1 (17,5 mm)	Zasilacz impulsowy	12V	
PU-60-12/T	3 (52,5 mm)	Zasilacz impulsowy	12V	
PU-15-24/T	1 1/2 (25 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-30-24/T	4 1/2 (78 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-100-24/T	5 2/3 (100 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-150-24/T	6 (105 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-60-12/TB	4 (70 mm)	Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem akumulatorowym	12V	tylko do RZ18 plus
PU-60-24/TB	4 (70 mm)	Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem akumulatorowym	24V	tylko do RZ18 plus
PU-12-12/Tsv	6 (106 mm)	Zasilacz uniwersalny typu SELV	12V	zasilacz z pełną izolacją (transformatorowy)- starsze systemy z DEX bez uziemienia w strefie Ex
S20A*	1 (17,5 mm)	Rozłącznik instalacyjny dwubiegunowy 20A	230V~	typ stosowany w SW-20
S16DC*	2 (36 mm)	Rozłącznik dwubiegunowy prądu stałego 16A	500V=	stosowany w RZ+ zasilanych z zewnętrznych zasilaczy typu PS
RM2P8/12 RM2P8/24	1 (16 mm)	Przełączniki modułowe (styk podwójny, 8A)	12V lub 24V	
RM1P6/12* RM1P6/24*	1/3 (6 mm)	Przełączniki modułowe (styk pojedynczy, 6A)	12V lub 24V	Tylko w ofercie niestandardowej
Zacisk PE*	1/2 (9 mm)	Zacisk przewodu ochronnego PE	-	Musi być montowany w przypadku zasilania RZ+ z sieci 230V~ oraz zawsze, gdy zamontowano MDD-256/T (uziemienie ekranu magistrali RS-485)
AKU-7	8 2/3 (151 mm)	Akumulator 12V, ok.7 Ah, bezobsługowy	12V	do stosowania z PU-60-12/TB (1 szt., mocowane pod szyną TS35, tylko do RZ18+)
AKU-4	6 (105 mm)	Akumulator 12V, ok. 4 Ah, bezobsługowy	12V	do stosowania z PU-60-24/TB (2 szt. w pakiecie, mocowane pod szyną TS35, tylko do RZ18+)

* - elementy **nie oferowane osobno**, stosowane tylko jako wyposażenie RZ+;

UWAGA: umowna jednostka zajętości miejsca (szerokości) na szynie TS-35 przez element - 1 [mod] = 17,5 mm.

Długość szyny TS-35 (praktycznie max szerokość montażowa na szynie) w:

- RZ8 plus = **145** mm (8 [mod]);

- RZ18 plus = **325** mm (18 [mod]).

