

TYP	foto	Szerokość montażowa [mod]	Funkcja elementu w systemie	Napięcie robocze (wyjściowe)	Uwagi
MDD-256/T		6 (106 mm)	Moduł nadzorczy do CSDG (Cyfrowy System Detekcji Gazów)	24V	
MDD-L32/T		6 (106 mm)	Dodatkowy - wizualizacja stanu detektorów w CSDG	24V	
MDD-R4/T		6 (106 mm)	Dodatkowy – dodatkowe wyjścia sterujące w CSDG	24V	
MDD-C32/T		6 (106 mm)	Dodatkowy - wyjścia sterujące OC dla każdego detektora w CSDG	24V	
MDD-1/T		6 (106 mm)	Przyłączeniowy - podłączanie DEX, DG do CSDG	24V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MDD-1x/T		2 (35 mm)	Przyłączeniowy - podłączanie DEX, DG do CSDG	24V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MDP-1.A/T		6 (106 mm)	Moduł pomiarowy 1-wejściowy	12V	z DEX/P, DG/P lub DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN
MD-1.A/T		4 (68 mm)	Moduł progowy 1-wejściowy	12V	z DEX/F, DG/F, DG.EN
PU-15-12/T		1 (17,5 mm)	Zasilacz impulsowy	12V	
PU-60-12/T		3 (52,5 mm)	Zasilacz impulsowy	12V	
PU-15-24/T		1 1/2 (25 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-30-24/T		4 1/2 (78 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	
PU-100-24/T		5 2/3 (100 mm)	Zasilacz impulsowy	24V	

TYP	foto	Szerokość montażowa [mod]	Funkcja elementu w systemie	Napięcie robocze (wyjściowe)	Uwagi
PU-60-12/TB		4 (70 mm)	Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem akumulatorowym	12V	<i>tylko do RZ14,28,42,56 plus</i>
PU-60-24/TB		4 (70 mm)	Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem akumulatorowym	24V	<i>tylko do RZ14,28,42,56 plus</i>
PU-12-12/Tsv		6 (106 mm)	Zasilacz uniwersalny typu SELV	12V	<i>zasilacz z pełną izolacją (transformatorowy); do zasilania systemów ze starszymi detektorami DEX... pracującymi w strefie Ex bez podłączonego uziemienia!</i>
S20A*		1 (17,5 mm)	Rozłącznik instalacyjny dwubiegunowy 20A	230V~	<i>typ stosowany w SW-20</i>
S16DC*		1 (18 mm)	Wyłącznik jednobiegunowy prądu stałego 16A	250V=	<i>stosowany w RZ+ zasilanych z zewnętrznych zasilaczy typu PS</i>
RM2P8/12 RM2P8/24		1 (16 mm)	Przekaźniki modułowe (styk podwójny, 8A)	12V lub 24V	
RM1P6/12* RM1P6/24*		1/3 (6 mm)	Przekaźniki modułowe (styk pojedynczy, 6A)	12V lub 24V	<i>Tylko w ofercie niestandardowej i tylko do RZ14,28,42,56 plus</i>
Zacisk PE*		1/2 (9 mm)	Zacisk przewodu ochronnego PE	-	<i>Musi być montowany w przypadku zasilania RZ+ z sieci 230V~ oraz zawsze (także przy zasilaniu RZ+ z 24V=), gdy w RZ+ montowany jest MDD-256/T (uziemienie ekranu magistrali RS-485)</i>
AKU-7		8 2/3 (151 mm)	Akumulator bezobsługowy	12V	<i>Do stosowania z PU-60-12/TB (1 szt., mocowanie pod szyną TS35, tylko do RZ14,28,42,56 plus)</i>
AKU-4		8 (140 mm)	Akumulator bezobsługowy	12V	<i>Do stosowania z PU-60-24/TB (2 szt. w pakiecie, mocowane pod szyną TS35, tylko do RZ14,28,42,56+)</i>

* - elementy *nie oferowane osobno*, stosowane tylko jako wyposażenie RZ+;

UWAGA: umowna jednostka zajętości miejsca (szerokości) na szynie TS-35 przez element - 1 [mod] = 17,5 mm.



Długość szyny TS-35 (praktycznie max szerokość montażowa na każdej szynie) w:

- RZ9 plus = **160** mm (9 [mod]);

- RZ14,28,42,56 plus = **250** mm (14, 2x 14, 3x 14, 4x 14 [mod]).